

Таблица проводов

Номер провода	Начало	Окончание	Сечение провода	Цвет провода*	Марка провода	Выполнено	Контроль
A	QF3:2	QF6:1	4	белый	ВВГ 5х4		
B	QF3:4	QF6:3	4	коричневый	ВВГ 5х4		
C	QF3:6	QF6:5	4	черный	ВВГ 5х4		
A1	QF6:2	HL4:1	4	белый	ВВГ 5х4		
B1	QF6:4	QF7:1	4	коричневый	ВВГ 5х4		
B1	QF7:1	QF10:1	4	белый	ВВГ 5х4		
C1	QF6:6	QF8:1	4	черный	ВВГ 5х4		
N	ЩУР:N	ЩО:N	4	голубой	ВВГ 5х4		
PE	ЩУР:PE	ЩО:PE	4	желто-зеленый	ВВГ 5х4		
N	HL4:2	шина N	1,5	голубой	ПВЗ		
1	QF7:2	ХТ:1	1,5	белый	ПВЗ		
1	ХТ:1	SA1:1	1,5	белый	ПВЗ		
2	SA1:2	SA2:2	1,5	белый	ПВЗ		
3	SA1:4	SA2:4	1,5	белый	ПВЗ		
4	SA2:1	ХТ:2	1,5	белый	ПВЗ		
4	ХТ:2	ХТ:3	1,5	белый	ПВЗ		

*по решению экспертов
**при наличии контакта

Конкурсное задание. Региональный чемпионат. Республика Бурятия. Улан-Удэ-2016

Компетенция: 18. Электромонтаж			
2	A4	11.01.16	21
Модуль	Формат	Дата	Листов

Щит управления освещением ЩО



Лист

17