


Таблица проводов

Номер провода	Начало	Окончание	Сечение провода	Цвет провода*	Марка провода	Выполнено	Контроль
A	QF2:2	QF4:1	4	белый	ВВГ 5x4		
B	QF2:4	QF4:3	4	коричневый	ВВГ 5x4		
C	QF2:6	QF4:5	4	черный	ВВГ 5x4		
N	ЩУР:N	ЩУ:N	4	голубой	ВВГ 5x4		
PE	ЩУР:PE	ЩУ:PE	4	желто-зеленый	ВВГ 5x4		
1	QF4:2	KM1:1	2,5	белый/черный	ПВЗ		
1	KM1:1	KM2:1	2,5	белый/черный	ПВЗ		
2	QF4:4	KM1:3	2,5	белый/черный	ПВЗ		
2	KM1:3	KM2:3	2,5	белый/черный	ПВЗ		
3	QF4:6	KM1:5	2,5	белый/черный	ПВЗ		
3	KM1:5	KM2:5	2,5	белый/черный	ПВЗ		
3	QF4:6	QF5:1	2,5	белый/черный	ПВЗ		
3	QF5:1	ХТ:5	2,5	белый/черный	ПВЗ		
3	ХТ:5	HL2:1	1,5	белый/черный	ПВЗ		
N	HL2:2	ХТ:8	1,5	голубой	ПВЗ		
N	ХТ:8	ЩУ:N	1,5	голубой	ПВЗ		

Конкурсное задание. Региональный чемпионат. Республика Бурятия. Улан-Удэ-2016

Компетенция: 18. Электромонтаж				Щит управления асинхронным двигателем		Лист
1	A4	11.01.16	21			11
Модуль	Формат	Дата	Листов			