


Таблица проводов

Номер провода	Начало	Окончание	Сечение провода	Цвет провода*	Марка провода	Выполнено	Контроль
N	HL2:2	HL1:2	1,5	голубой	ПВЗ		
N	HL1:2	HL3:2	1,5	голубой	ПВЗ		
4	KM2:2	KM1:6	2,5	белый/черный	ПВ1		
5	KM2:4	KM1:4	2,5	белый/черный	ПВ1		
6	KM2:6	KM1:2	2,5	белый/черный	ПВ1		
7	KK:2	ХТ:1	2,5	белый/черный	ПВЗ		
7	ХТ:1	XS1:L1	2,5	белый/черный	ПВЗ		
8	KK:4	ХТ:2	2,5	белый/черный	ПВЗ		
8	ХТ:2	XS1:L2	2,5	белый/черный	ПВЗ		
9	KK:6	ХТ:3	2,5	белый/черный	ПВЗ		
9	ХТ:3	XS1:L3	2,5	белый/черный	ПВЗ		
PE	шина PE	ХТ:4	2,5	желто-зеленый	ПВЗ		
PE	ХТ:4	XS1:PE	2,5	желто-зеленый	ПВЗ		
10	QF5:2	KM1:13	1,5	белый/красный	ПВЗ		
10	KM1:13	KM2:13	1,5	белый/красный	ПВЗ		
10	QF5:2	KK:95	1,5	белый/красный	ПВЗ		

* по решению экспертов

<i>Конкурсное задание. Региональный чемпионат. Республика Бурятия. Улан-Удэ-2016</i>						
<i>Компетенция: 18. Электромонтаж</i>				<i>Щит управления асинхронным двигателем</i>		<i>Лист</i>
1	A4	11.01.16	21			12
<i>Модуль</i>	<i>Формат</i>	<i>Дата</i>	<i>Листов</i>			